



Systemspezifische Daten:

- Robustes Gehäuse
- Einfache Handhabung
- Überfall/Notruf Funktion (nur CSX-Zentralen)
- Meldungsarten: Scharf, Unscharf, Überfall, Batterieunterspannung



Technische Daten

Maße B H T	37 x 58 x 12mm
Farbe	schwarz
Spannungsversorgung	12V Alkaline Batterie
Batterietyp	Duracell MN21
Stromaufnahme	30µA (aktiv)
Lebensdauer Batterie	3 Jahre
Sendefrequenz	433MHz
Überwachungssignal	entfällt
Typ. Reichweite (innen)	ca. 20m
Typ. Reichweite (außen)	bis zu 150m
Betriebstemperatur	0 °C bis 49 °C

Produktbeschreibung Funk-Handsender RF352I4

Der robuste 2-Tasten Handsender RF352I4 in Schlüsselanhängerform ist für die Scharf/Unscharfschaltung von Einbruchmeldeanlagen mittels CSX-, ATS- und Quickbridge Empfängern vorgesehen.

Durch gleichzeitiges Betätigen der beiden Tasten für die Scharf/Unscharfschaltung kann eine Überfall-/Notrufmeldung als Ereignis-Auslösung aktiviert werden (nicht bei ATS-Empfänger).

Die auf dem Handsender vorhandene LED signalisiert die Betätigung der jeweiligen Taste(n).

Bestell Nr RF352I4