



## JA-158J

### Wandtaster

Es dient der Fernauslösung eines Panik- und Notfallalarms, der Fernsteuerung des Steuerungsmoduls oder anderer Anwendungen, etwa als Türklingel oder zur Steuerung eines Sicherungsbereichs der Einbruchmeldeanlage. Dank der Bi-Direktionalen Kommunikation des Gerätes werden erfolgreiche Aktionen sowohl durch visuelle als auch akustische Signale bestätigt.

- Bi-Direktionale Kommunikation
- Akustische Anzeige
- Visuelle Anzeige

## TECHNISCHE ANGABEN

<b>Stromversorgung</b>	2x Lithium-Batterie, Typ CR 2032 (3,0 V/0,2 Ah)
<b>Durchschnittl. Lebensdauer der Batterie</b>	ca. 5 Jahre (bei 3 Aktivierungen pro Tag)
<b>Maximaler Stromverbrauch</b>	40 mA
<b>Kompatibilität</b>	Steuerungsmodulen JA-103K, JA-107K
<b>Kommunikationsfrequenz</b>	868,1 MHz, Jaboltron-Protokoll
<b>Maximale Radiofrequenz-Output (ERP)</b>	8 mW
<b>Kommunikationsreichweite</b>	ca. 300 m (direkte Sichtbarkeit)
<b>Klassifizierung</b>	Sicherheitsstufe 2/ Umweltklasse II, (EN 50131-1)
<b>Umfeld</b>	Innenraum allgemein
<b>Schutzart (Ingress Protection Code)</b>	IP 22
<b>Betriebstemperaturbereich</b>	-10 °C bis +40 °C
<b>Abmessungen</b>	80 x 80 x 20 mm
<b>Gewicht (ohne Batterien)</b>	58 g



#### ANDERE FUNKTIONEN

- ✓ UNABHÄNGIGE TASTEN
- ✓ VERZÖGERTER AKTIVIERUNG