



Systemspezifische Daten:

-  Robustes Gehäuse
-  Einfache Handhabung
-  Überfall/Notruf Funktion (nur CSX-Zentralen)
-  Eine Taste für Lichtfunktion
-  Eine Taste für Türöffnerfunktion



Technische Daten

Maße B H T	37 x 58 x 12mm
Farbe	schwarz
Spannungsversorgung	12V Alkaline Batterie
Batterietyp	Duracell MN21
Stromaufnahme	30µA (aktiv)
Lebensdauer Batterie	3 Jahre
Sendefrequenz	433MHz
Überwachungssignal	entfällt
Typ. Reichweite (innen)	ca. 20m
Typ. Reichweite (außen)	bis zu 150m
Betriebstemperatur	0 °C bis 49 °C

Produktbeschreibung Funk-Handsender RF354I4

Der robuste 4-Tasten Handsender RF354I4 in Schlüsselanhängerform ist für die Scharf/Unscharfschaltung sowie Licht- und Türöffnersteuerung von Einbruchmeldeanlagen mittels ATS 433MHz-Empfängern vorgesehen.

Durch gleichzeitiges Betätigen der beiden Tasten für die Scharf/Unscharfschaltung kann eine Überfall-/Notrufmeldung als Ereignisauslösung aktiviert werden.

Die auf dem Handsender vorhandene LED signalisiert die Betätigung der jeweiligen Taste(n).

Bestell Nr RF354I4