



Funkset 868MHz AJA-JK84GSMN

Systemspezifische Daten

- Bestehend aus
 - AJA-JA82K Zentrale
 - AJA-JA82R Funkerweiterung
 - Integriertes GSM-Wählgerät
 - AJA-JA81F drahtloses Bedienteil mit eingebauten berührungslosen RFID Leser
 - AJA-JA83P drahtlosem PIR Melder
 - AJA-JA83M drahtlosem Tür/Fenstermagnetkontakt
 - AJA-JA80L drahtloser Innensirene
 - AAJA-JARC86W Handsender
 - AAJA-JARC89 drahtloser Türglockensender
 - AJA-PC01 RFID-Karte
- Teilbereichsschaltung A,B,C
- Optional PSTN oder LAN-Wählgerät
- 255 Ereignisse speicherbar
- Funkfrequenz 868Mhz
- Integrierter Akku
- Bis zu 14 verdrahtete Melder möglich



Produktbeschreibung

Funkset bestehend aus o.a. Komponenten. Erweiterbar mit sämtlichen Komponenten der OASIS-Serie.

Das System kann auf Wunsch mittels Code, mittels berührungslosem Proximity-Chip oder mit der System-Fernbedienung scharf bzw. unscharf geschaltet werden.

PSTN und LAN-Module können erweitert und direkt in das Gehäuse eingebaut werden.

Technische Daten

Spannungsversorgung:	230V / 50Hz
Stromaufnahme:	Max. 0,1A
Akku:	12V / 2,2Ah
Funkadressen:	50
Verkabelte Adresse:	4 auf 14 erweiterbar
Ausgänge:	2
Programmierbare Ausgänge:	2
Benutzercodes:	50
Frequenz:	868MHz
Ereignisspeicher:	255
Abmessungen:	258x214x77

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten